



ファームウェアバージョン :	V1.27-rc030
ハードウェアバージョン :	A1
発行日 :	2013/02/04

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次:

変更履歴とシステム要件: .....	2
アップグレード手順: .....	2
Web GUI を使用したアップグレード.....	2
追加機能: .....	4
修正した問題点: .....	4
既知の問題: .....	4

## 変更履歴とシステム要件:


ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
ランタイム: v1.27-rc030	2013/02/04	DAP-2553	A1

## アップグレード手順:

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

### Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。  
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。  
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」->「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。



4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面が表示されたら、「Update Firmware From Local Hard Drive」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。



5. ファームウェアを選択した後、「Upload」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。



Firmware and SSL Certification Upload

Update Firmware From Local Hard Drive

Firmware Version 1.25

Upload Firmware From File :  参照...

6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。




FIRMWARE UPGRADE

The F/W is updating ...

Please **DO NOT POWER OFF** the device.

And please wait for 224 seconds...

7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されますので、再度ログインしファームウェアがアップデートされているかご確認ください。



System Information	
Model Name	DAP-2553
Firmware Version	1.27 10:19:30 10/19/2012
System Name	D-Link DAP-2553
Location	
System Time	01/01/2000 00:30:29
Up Time	0 Days, 00:30:30
Operation Mode	Access Point
MAC Address	1c:af:f7:00:86:4b
IP Address	192.168.0.50

**追加機能:**

ファームウェアバージョン	追加機能
v1.27-rc030	1. boot code version を表示するコマンド (get bootversion) を追加いたしました。

**修正した問題点:**

ファームウェアバージョン	修正した問題点
v1.27-rc030	1. NTP サーバの IP アドレスを、207.232.83.70 から 61.67.210.241 に変更いたしました。

**既知の問題:**

ファームウェアバージョン	既知の問題
v1.27-rc030	特になし

Copyright 2006-2013 D-link Japan K.K.