



ファームウェアバージョン :	V2.00.003		
ハードウェアバージョン :	DGS-1100-16V2	A1	
	DGS-1100-24V2		
	DGS-1100-24PV2		
発行日:	2020/8/28		

本リリースノートには、D-Link 製スイッチのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のスイッチに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいスイッチにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のスイッチがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。
- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。

スイッチ本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次 :

変更履歴とシステム要件 :	2
アップグレード時の注意事項 :	2
WEB GUI を使用したアップグレード手順 :	2
追加機能 :	4
MIB および D-View モジュールの変更点 :	4
修正した問題点 :	4
既知の問題 :	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
Runtime: V2.00.003	2020/8/28	DGS-1100-16V2 DGS-1100-24V2 DGS-1100-24PV2	A1

アップグレード時の注意事項：

R1.00.011 をご利用の場合、DNA によるアップグレードは実行できません。

コンフィグレーションのリストアに関して以下の制限があります。

- R1.00.011 または R1.00.B013 をご利用の機器に、R2.00.003 のコンフィグをリストアすることができません。
- R2.00.003 をご利用の機器に、R1.00.011 または R1.00.B013 のコンフィグをリストアすることができません。

※アップグレード/ダウングレードにおいては、バージョンに関わらずコンフィグレーションは問題なく引き継がれます。

WEB GUI を使用したアップグレード手順：

1. Java SE runtime environment をダウンロードして、お客様の PC にインストールします。
2. システムの IP アドレスを指定してスイッチにアクセスします。
デフォルトのシステム IP アドレスは 10.90.90.90 です。
3. お客様の PC から RJ45 ネットワークケーブル経由でスイッチにアクセスできることを確認し、Web 管理画面からログインしてください。初期状態ではパスワードに「admin」を入力してログインを行ってください。
4. 「Tools」>「Firmware Upgrade & Backup」>「Firmware Upgrade from HTTP」の順にクリックします。（※ここでは HTTP でのアップグレード方法のみを記載します）
5. ファームウェアのファイルを選択して「Upgrade」をクリックすると、ファイル転送及びアップグレードが開始されます。

Firmware Upgrade from HTTP

Source File ファイルを選択 選択されていません

Destination Image 1

Upgrade

6. アップグレード中のステータスを表すメッセージが表示されます。メッセージが消えるまでそのままお待ちください。

Firmware Upgrade Processing, please wait...

File Transferring 40%

7.

8. 「Version」に 2.00.003 が入っているほうの Image ID のほうに* がついていることを確認します。

Firmware Information				
Image ID	Version	Size (B)	Update Time	
*1	Ver2.00.003	3299349	2000-01-01 00:04:32	Boot UP
2c	Ver1.00.B013	3156945	2000-01-01 00:02:44	Boot UP

c: Current boot up firmware
*: Boot up firmware

9. 「Tools」>「Reboot System」を選択し、Reboot System 画面で「Yes」を選択して「Reboot」ボタンをクリックします。

Reboot System

Reboot System

Do you want to save the settings ? ☒ Yes ☐ No

If you do not save the settings, all changes made in this session will be lost.

Reboot

10. 確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。

注意：ファームウェアのダウンロード中およびスイッチの再起動中に、電源を切らないでください。電源を切ると、起動に失敗し、起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

11. 再起動後に Web 管理画面にログインし、R2.00.003 で起動していることを確認します。

Device Information			
Device Information			
Device Type	DGS-1100-24V2 Gigabit Ethernet Switch	MAC Address	88-4d-46-00-00-00
System Name	SWITCH	IP Address	10.90.90.95
System Location		Mask	255.0.0.0
System Contact		Gateway	0.0.0.0
Boot PROM Version	Ver 1.11	System Time	01/01/2000 00:01:14
Firmware Version	Ver 2.00.003	Serial Number	QSA41JC000054
Hardware Version	A1		

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R2.00.003	<ol style="list-style-type: none"> DGS-1100-10MPV2/10MPPV2/26MPV2/26MPPV2/18PV2 をサポート致しました。 コンフィグレーションリストアの即時適用に対応致しました。

MIB および D-View モジュールの変更点：

ファームウェアバージョン	MIB ファイル	変更点
R2.00.003	DGS-1100-10MPV2-AX-MIB.MIB	新規追加
	DGS-1100-10-MPPV2-AX-MIB.MIB	新規追加
	DGS-1100-26MPV2-AX-MIB.MIB	新規追加
	DGS-1100-26MPPV2-AX-MIB.MIB	新規追加
	DGS-1100-18PV2-AX-MIB.MIB	新規追加
	DGS1100SERMGMT-MIB.MIB	新規サポート製品に対応致しました。
	DLINKPV2-SYSTEM-FILE-MIB.MIB	システムの再起動及びコンフィグレーションの保存に対応致しました。
	RFC4363-P-BRIDGE.mib	新規追加

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R2.00.003	<ol style="list-style-type: none"> リンクダウン・アップ後にログのバックアップを取得しようとする時画面がフリーズして取得ができないことがある問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題点
R2.00.003	<ol style="list-style-type: none"> R1.00.011をご利用の場合、DNAによるアップグレードは実行できません。 コンフィグレーションのリストアに関して以下の制限があります。 <ul style="list-style-type: none"> R1.00.011及びR1.00.B013をご利用の機器に、R2.00.003のコンフィグをリストアすることができません。 R2.00.003をご利用の機器に、R1.00.011及びR1.00.B013のコンフィグをリストアすることができません。

Copyright 2006-2020 D-Link Japan K.K.