



ファームウェアバージョン:	1.71b001	
ハードウェアバージョン:	DBA-1510P	A1
発行日:	2021/8/4	

本リリースノートには、DBA-1510P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBA-1510P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	4
修正事項:	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
1.71b001	DBA-1510P	A1

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、D-Link ビジネスクラウドの管理画面から実施します。

アップグレード手順

1. D-Link ビジネスクラウドにログインし、メンテナンス/ファームウェアのページから“デバイスグループアップグレード”タブを表示します。“新しいファームウェアバージョン”で “1.71b001”を選択し、“バージョンの更新”ボタンをクリックします。

ファームウェア管理

組織スケジュール デバイスグループスケジュール デバイスグループアップグレード

アップグレードデバイスグループ

現在のファームウェアバージョン 1.70b012

新しいファームウェアバージョン 1.71b001

アップグレード開始 バージョンの更新

2. “現在のファームウェアバージョン” が “1.71b001”になり、“保存に成功しました” と表示された事を確認します。

現在のファームウェアバージョン 1.71b001

新しいファームウェアバージョン 1.71b001

アップグレード開始 バージョンの更新 保存に成功しました

3. ファームウェアアップグレードを実施するスケジュールを設定します。メンテナンス/ファームウェアのページから“組織スケジュール”タブを開き、ファームウェアアップグレードを実施するスケジュールを設定し、保存ボタンをクリックします。

The screenshot shows the D-Link Business Cloud interface. At the top, there's a navigation bar with 'D-Link ビジネスクラウド' and user information. Below it, a breadcrumb trail shows 'メンテナンス / ファームウェア'. The main section is titled 'ファームウェア管理' and has three tabs: '組織スケジュール', 'デバイスグループスケジュール', and 'デバイスグループアップグレード'. The '組織スケジュール' tab is active. It contains a 'スケジュール' section with a dropdown menu set to '水曜日' (Sunday) and a '時間' (Time) dropdown set to '16:00'. At the bottom left, a '保存' (Save) button is highlighted with a red box.

4. “保存” ボタンの右側に “保存に成功しました” と表示された事を確認します。

The screenshot shows the '保存' (Save) button and a confirmation message '保存に成功しました' (Saved successfully) in a green box.

スケジュールを設定すると、DBA-1510P は指定された曜日と時間にクラウドへ自動的にアクセスし、最新ファームウェアがリリースされていれば自動的にファームウェアアップグレードを実施します。

5. 直ちにファームウェアアップグレードを実施する場合は、メンテナンス/ファームウェア のページから“デバイスグループアップグレード”タブを開き、“1.71b001”を選択し、“バージョンの更新”ボタンをクリックし、その後、“アップグレード開始”ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'アップグレードデバイスグループ' (Upgrade Device Group) page. It displays the '現在のファームウェアバージョン' (Current Firmware Version) as '1.70b012' and the '新しいファームウェアバージョン' (New Firmware Version) as '1.71b001'. At the bottom, there are two buttons: 'アップグレード開始' (Upgrade Start) and 'バージョンの更新' (Update Version), both highlighted with red boxes.

6. 「本当にこのグループ内の全デバイスをアップグレードしますか」の確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

The screenshot shows a confirmation dialog box with the text: '本当にこのグループ内の全デバイスをアップグレードしますか: [Device Group]?' (Are you sure you want to upgrade all devices in this group: [Device Group]?). Below it, a note says: '注意: オフラインのデバイスは次回ビジネスクラウドに接続された際にアップグレードされます' (Note: Offline devices will be upgraded when they connect to Business Cloud next time). At the bottom, there are two buttons: 'はい' (Yes) and 'いいえ' (No), with 'はい' highlighted by a red box.

7. “アップグレード処理開始に成功しました” と表示された事を確認します。

組織スケジュール デバイスグループスケジュール **デバイスグループアップグレード**

アップグレードデバイスグループ

現在のファームウェアバージョン 1.71b001

新しいファームウェアバージョン

アップグレード開始 バージョンの更新 **アップグレード処理開始に成功しました**

新機能：

ファームウェアバージョン	修正事項
1.71b001	1. キャプティブポータル機能の利用に必要な証明書が自動的に更新される機能を追加しました。

修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
1.71b001	1. dnsmasq を 2.83 にアップデート致しました。

Copyright 2006-2021 D-link Japan K.K.